Mierniki

Typ / Charakterystyka miernika	UT502	UT595
Rezystancja izolacji	500 V: 3 MΩ~2000 MΩ 500 V: 5 MΩ~4000 MΩ 2500 V: 30 MΩ~20 GΩ	250 V: 0.05 MΩ~250 MΩ 500 V: 0.05 MΩ~500 MΩ 1000 V: 0.05 MΩ~1000 MΩ
Prąd nominalny	250/500 V; 1 mA 500/1000 V; 1 mA 1000/2500 V; 1 mA	
Napięcie probiercze	500~2500 V	
Natężenie zwarcia prądu wyjściowego	<2 mA	<2 mA
Test ciągłości instalacji uziemiającej		zakres: 0 Ω ~199 Ω natężenie prądu testującego: 0~2 Ω: >200 mA
Impedancja linii		zakres: 0.01 Ω~2000 Ω napięcie sieci: 195 V~440 V (45~65 Hz) natężenie prądu testującego: 20 A zakres PFC: 0 kA~26 kA
Impedancja pętli zwarcia		zakres: 0.01 Ω ~2000 Ω napięcie sieci: 195 V~253 V (45~65 Hz) natężenie prądu testującego: 20 A zakres PFC: 0 kA~26 kA
Impedancja pętli zwarcia bez zadziałania RCD		zakres: 1 Ω ~2000 Ω napięcie sieci: 195 V~253 V (45~65 Hz) natężenie prądu testującego: 15 mA zakres PFC: 0 kA~26 kA
Wyłącznik różnicowo prądowy (RCD)		napięcie sieci: 195 V~253 V (45~65 Hz) natężenie prądu testującego: 10 mA, 30mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA zakres czasu wyłączenia: x ½ *IΔn zakres: 0~2000 ms x 1 *IΔn zakres: 0~300 ms x 1 *IΔn zakres: 0~500 ms (typ selektywny) x 2 *IΔn zakres: 0~300 ms x 2 *IΔn zakres: 0~500 ms (typ selektywny) x 5 *IΔn zakres: 0~40 ms
Test kolejności faz		napięcie sieci: 100 V~440 V (45~65 Hz) rezultat pomiaru: L1→L2→L3 – rotacja prawa, L1→L3→L2 – rotacja lewa
Pomiar prądu wyłączania RCD		natężenie prądu testującego: 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA
Napięcie DC	0~1000 V	zakres: 0 V~440 V częstotliwość: 45~65 Hz rozdzielczość: 1 V
Napięcie AC	0~750 V	zakres: 0 V~440 V częstotliwość: 45~65 Hz rozdzielczość: 1 V
Funkcje dodatkowe		
Automatyczne/Ręczne zakresy	Auto	
Alarm	●	
Wskaźnik słabej baterii	●	
Ogólne		
Zasilanie	1.5V (6x LR6)	1.5V (8x LR6)
Wymiary wyświetlacza	71x34 mm	125x37 mm
Waga	500 g	1000 g
Wymiary urządzenia	150x100x71 mm	210x175x90 mm
Dołączone akcesoria	przewody, baterie, instrukcja, krokodyle, pokrowiec	przewody, baterie, instrukcja, krokodyle