

Akkupresse EPZ 120



Akkupresse geeignet für:

- Rohrkabelschuhe und Verbinder Cu (Presseinsätze ZSM) 6 ÷ 120 mm²
- Rohrkabelschuhe und Verbinder Al nach DIN (Presseinsätze ZSM) 16 ÷ 70 mm²
- Rohrkabelschuhe und Verbinder Al Normalausführung (Presseinsätze ZSM) 16 ÷ 120 mm²

Eigenschaften:

- automatischer Ausschalter, der den Arbeitszyklus nach der Verpressung endet
- Einhandbedienung dank geeigneter Form möglich
- nach dem geendeten Zyklus wird die richtige Verpressung mit grünem Licht signalisiert, die unrichtige – mit rotem
- leistungsstarker Li-Ion-Akku
- automatische Druckkontrolle
- aufklappbarer Presskopf, drehbar um 330°
- 2 Akkus im Set

Presseinsätze (separat zu bestellen).

Gewicht: 2,9 kg; Presskraft: 32 kN

Pressinsatz	Verbindungsmaterial	Geeignet für	Pressform
 ZSM		Rohrkabelschuhe und Rohrverbinder Cu 6 ÷ 120 mm ² .	
		Rohrkabelschuhe und Rohrverbinder Cu 16 ÷ 120 mm ² .	

Press-einsatz	Kennziffer	Kabelschuhtypen - Querschnitt				
		Rohrkabel-schuhe Cu nach DIN	Rohrkabel-schuhe Cu nicht genormt	Rohrkabel-schuhe Al nach DIN	Rohrkabel-schuhe dünn-wändig ARC, ALC	Rohrkabel-schuhe dick-wändig ARG, ALG, AFG
ZSM	6	10	6		16	
	7		10			
	8	16	16			
	9				16	
	10	25	25		25	
	12	35	35	16;25	35	16
	14	50	50	35	50	25
	16	70	70	50	70	35
	18	95	95	70	95	50
	19		120			
	20	120			120	70
	22			95; 120		95

■ Basisset ZSM_K8 für Kabelschuhe genormt nach DIN – 9 Größen.

■ Erweitertes Set ZSM_K-8 – 12 Größen.

